

65W externer Netzteil-Adapter

Das Shuttle Accessory PE65 ist ein externer 65W-Netzteil-Adapter, das die Wechselspannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspannung umwandelt und für bestimmte Shuttle-Produkte geeignet ist.

Besondere Merkmale	
Lieferumfang	• Netzteil (Modell APD DA-65A19) mit DC-Anschlusskabel und DC-Stecker • AC Netzkabel mit Eurostecker (2-polig) • Kurzanleitung
Eingang	• Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz • Eingangsstrom: max. 1,6 A
Ausgang	• Ausgangsspannung: 19 V DC • Ausgangsstrom: max. 3,42 A • Ausgangsleistung: max. 65 W
Kühlung	• Passive Kühlung (lüfterlos)
Anschlüsse	• DC-Anschluss: 5,5/2,5mm (Außen-/Innendurchmesser) • AC-Anschluss: Eurostecker (2-polig)
Umgebungsparameter	• Betriebstemperaturbereich: 5-40 °C • Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)
Sicherheit und EMI	• Konformität und Logos: CE, WEEE und weitere
Maße	• Abmessungen: 110,5 x 48,5 x 31,5 mm (LBH) • Gewicht: ca. 210 g
Kompatibilität	Kompatibel mit folgenden Shuttle XPC Produkten: • 1L Slim PC: XS35/XS36-Series, DS47, DS407T, DS437(T), DS57U(x), DS67U(x), DS68U(x), DS77U(x), DS10U(x), DS20U(x)(V2), DL10J, DL20N(6)V2, DL30N • 3L Slim PC: XC60J • Nano PC: NC01U(x), NC02U(x), NC03U(x), NC10U(x), NC40U(x) • AIO PC: P20U, P22U, P25N, P51U(3), P52U(3), P90U(x), P92U(x), X50V2(x)-X50V8(x) • Edge PC: SPCEL02, SPCEL02P, SPCEL03, SPCEL12 • OMNINAS: KD20, KD21, KD22, KS10

XPC Accessory
PE65



Die Abbildungen dienen nur zur Illustration.

