



DH02U 系列快速安裝指南【繁體中文】

正面構造




- F1. 麥克風插孔
- F2. 耳機孔
- F3. 電源指示燈
- F4. 硬碟指示燈
- F5. 電源按鈕
- F6. USB 3.0 連接埠
- F7. USB 2.0 連接埠

背面構造




- B1. COM 1 連接埠 (RS232)
- B2. HDMI 2.0 連接埠
- B3. 網路連接埠
- B4. USB 3.0 連接埠
- B5. DC 電源連接埠
- B6. 清除COMS & 電源按鈕

左/右面構造




主機板說明



Jumper 設定


J1 CPU 風扇連接埠 (FAN1)

- 1=GND
- 2=+5V
- 3=SPEED_SENSE
- 4=PWM_CTRL



J2 回電自動開啟 (JP1)

- 1=AMP(+)
- 2=GND



J3 USB 排線插座 (USB4)

- 1=GND
- 2=USB_P
- 3=USB_N
- 4=+5V




J4 MXM模組風扇連接埠 (FAN2)

- 1=GND
- 2=+12V
- 3=SPEED_SENSE
- 4=PWM_CTRL




J5 音效插座 (AUDIO3)

- 1=PULL_AGND
- 2=LINE-R
- 3=NA
- 4=LINE-L
- 5=PULL_AGND
- 6=FRONT_L
- 7=NULL
- 8=FRONT_SENSE
- 9=PULL_AGND
- 10=FRONT_R
- 11=FR_AUDIO-JD
- 12=MIC1_R
- 13=AGND
- 14=MIC1_L



J6 Debug 插座 (DBG1)

- 1=CLK_DBG_24M
- 2=LAD1
- 3=SIORST-
- 4=LAD0
- 5=LFRAME-
- 6=+3.3V
- 7=LAD3
- 8=GND
- 9=LAD2
- 10=NULL



安全資訊


請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

注意

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。請依照製造商的使用說明處理廢電池。


J7 COM 插座 (COM1)(RS232)

- 1=DCD
- 2=RX
- 3=TX
- 4=DTR
- 5=GND
- 6=DSR
- 7=RTS
- 8=CTS
- 9=RI-
- 10=NULL



J8 清除 CMOS & 電源按鈕 (SW2)

- 1=PWRSW-
- 2=+5V
- 3=GND
- 4=RTCST-




A. 開始安裝

⚠ 當你移開機殼時，基於安全考量請先將電源線拔起。



1. 鬆開兩顆背板螺絲。



2. 將機殼往外推出，再向上拿起。




3. 鬆開支架上的固定螺絲，取下支架。




B. 安裝記憶體模組

⚠ 本主機板僅支援 1.2 V DDR4 記憶體模組。


- 找到主機板上的 SO-DIMM 插槽。
- 將記憶體缺口對準 SO-DIMM 插槽上的凹槽，並安插於插槽上，確認方向是否有誤。




3. 將記憶體以 45 度角輕輕插入插槽內。



4. 將記憶體往下壓至兩側卡榫完全定位。




5. 請重覆上述步驟，安裝其餘的記憶體於 SO-DIMM 插槽上。



C. 選配安裝

1. 如圖所示，找到主機板上的 M.2 插槽。




2. 將 M.2 裝置插入 M.2 插槽，並鎖上固定螺絲。

➢ M.2 2242/2260/2280 M key 插槽




➢ M.2 2230 E key 插槽



3. 將 HDD 硬碟或 SSD 固態硬碟放入支架中，鎖緊兩側螺絲。



4. 安裝 SATA 排線與電源線於硬碟插槽。將硬碟連同支架裝入機殼內，並鎖上螺絲。



D. 組裝完成

1. 裝回上蓋並鎖上螺絲。



2. 完成。

⚠ 請按"Del"鍵同時啟動，進入BIOS選項設定，載入最佳效能的BIOS設定值。